



1155484
05-03-2015

LAMPADINA A LED



**Prima di sostituire la lampadina
scollegare l'alimentazione elettrica**



**Non utilizzare con
regolatori di intensità
luminosa.**

In caso di rottura accidentale della lampada:

- 1) scollegare l'alimentazione elettrica (se fissata al portalampada)
- 2) indossare guanti protettivi per le operazioni di rimozione
- 3) non toccare i componenti elettrici.

Specifiche tecniche

Codice		1155484
Potenza	W	4
Flusso Luminoso	lm	380
Dimensioni (DxL)	mm	45x80
Tipo colore luce	K	2700 - Calda
Vita nominale	h	25000
Vita caratteristica	h	25000
N° di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto	nr	≥ 15000
Tempo di avvio	s	$\leq 1,0$
Tempo di innesco	s	$< 0,2$
Contenuto di mercurio	mg	0
Fattore di potenza		$> 0,4$
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	%	≥ 80
Resa dei colori		≥ 80
Angolo del fascio luminoso	°	300
Intensità di picco	cd	38,2



I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici, ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico presso Valex SpA
Via Lago Maggiore 24 - 36015 Schio (VI) - Italy -
Schio, 03-2015

Un procuratore

ARRIGO ZANELLA