



LAMPADINA A LED



Prima di sostituire la lampadina scollegare l'alimentazione elettrica



Non utilizzare con regolatori di intensità luminosa.

In caso di rottura accidentale della lampada:

- 1) scollegare l'alimentazione elettrica (se fissata al portalamпада)
- 2) indossare guanti protettivi per le operazioni di rimozione
- 3) non toccare i componenti elettrici.

Specifiche tecniche

Codice		1155505
Potenza	W	18
Flusso Luminoso	lm	1521
Dimensioni (DxL)	mm	120x158
Tipo colore luce	K	6500 - Fredda
Vita nominale	h	30000
Vita caratteristica	h	30000
N° di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto	nr	>15000
Tempo di avvio	s	0,4
Tempo di innesco	s	0,22
Contenuto di mercurio	mg	0
Fattore di potenza		>0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	%	70
Resa dei colori		80
Angolo del fascio luminoso	°	230
Intensità di picco	cd	--



I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici, ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico presso Valex SpA
Via Lago Maggiore 24 - 36015 Schio (VI) - Italy -
Schio, 02-2016

Un procuratore

ARRIGO ZANELLA