



1155197
12-11-2014

LAMPADINA A LED



**Prima di sostituire la lampadina
scollegare l'alimentazione elettrica**



Non utilizzare con
regolatori di intensità
luminosa.

In caso di rottura accidentale della lampada:

- 1) scollegare l'alimentazione elettrica (se fissata al portalampada)
- 2) indossare guanti protettivi per le operazioni di rimozione
- 3) non toccare i componenti elettrici.

Specifiche tecniche

Codice		1155197
Potenza	W	9
Flusso Luminoso	lm	580
Dimensioni (DxL)	mm	79x125
Tipo colore luce	K	6500 - Fredda
Vita nominale	h	30000
Vita caratteristica	h	30000
N° di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto	nr	15000
Tempo di avvio	s	5
Tempo di innesco	s	<2
Contenuto di mercurio	mg	0
Fattore di potenza		0,5
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	%	>70
Resa dei colori		>70
Angolo del fascio luminoso	°	180
Intensità di picco	cd	--



I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici, ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico presso Valex SpA
Via Lago Maggiore 24 - 36015 Schio (VI) - Italy -
Schio, 10-2014

Un procuratore

ARRIGO ZANELLA