



1155517  
02-11-2017

# LAMPADINA A LED



**Prima di sostituire la lampadina  
scollegare l'alimentazione elettrica**



Non utilizzare con  
regolatori di intensità  
luminosa.

In caso di rottura accidentale della lampada:

- 1) scollegare l'alimentazione elettrica (se fissata al portalamпада)
- 2) indossare guanti protettivi per le operazioni di rimozione
- 3) non toccare i componenti elettrici.

## Specifiche tecniche

Codice		<b>1155517</b>
Potenza	W	12
Flusso Luminoso	lm	1055
Dimensioni (DxL)	mm	60x118
Tipo colore luce	K	6500 - Fredda
Vita nominale	h	30000
Vita caratteristica	h	30000
N° di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto	nr	> = 15000
Tempo di avvio	s	0,4
Tempo di innesco	s	0,2
Contenuto di mercurio	mg	0
Fattore di potenza		0,5
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	%	70
Resa dei colori		80
Angolo del fascio luminoso	°	180



I rifiuti elettrici ed elettronici possono contenere sostanze pericolose per l'ambiente e la salute umana; non devono pertanto essere smaltiti con quelli domestici, ma mediante una raccolta separata negli appositi centri di raccolta o riconsegnati al venditore nel caso di acquisto di una apparecchiatura nuova analoga. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico presso Valex SpA  
Via Lago Maggiore 24 - 36015 Schio (VI) - Italy -  
Schio, 11-2017

Un procuratore

**SMIDERLE STEFANO**